

# Instructions de montage – Lettres fixées directement au mur



## 1. Planification et préparation

### Choisir l'emplacement de montage des lettres :

Assurez-vous que le mur sur lequel vous souhaitez monter les lettres est stable et adapté à ce type d'installation. Marquez l'emplacement de chaque lettre à l'aide du gabarit de montage fourni.

### Déterminer l'emplacement de l'alimentation :

Chaque lettre est équipée d'un câble individuel qui doit être relié à une alimentation commune. Choisissez un emplacement pratique pour l'alimentation – à l'intérieur du bâtiment ou sur le mur, près des lettres, mais pas nécessairement juste à côté (distance maximale : 2 m).

**Remarque :** Si aucune prise n'est disponible sur le mur :

- Installez une prise électrique avec sortie en façade – il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié.
- Utilisez une multiprise permettant de dissimuler esthétiquement les câbles – électricien recommandé.
- Percez à travers la façade pour faire passer les câbles à l'intérieur du bâtiment, puis connectez-les à l'alimentation, puis au réseau électrique – électricien recommandé.

## 2. Montage des lettres

### Marquage des emplacements :

Utilisez un mètre et un niveau pour marquer précisément les points de montage. Utilisez le gabarit fourni.

### Perçage et fixation :

Selon le type de mur (béton, brique, plaque de plâtre), utilisez des chevilles et des vis appropriées. Les éléments de fixation ne sont pas fournis.

### Fixation des lettres :

À l'aide d'un tournevis, dévissez délicatement les caches des lettres.

Fixez les parties arrière des lettres aux emplacements marqués, puis revissez les caches.

Assurez-vous que chaque lettre est bien droite et solidement fixée.

## 3. Raccordement des câbles à l'alimentation

### Préparation des câbles :

Chaque lettre dispose d'un câble individuel. Vérifiez qu'ils sont intacts et bien isolés. Toutes les connexions doivent être soudées.

Si les câbles sont trop longs, raccourcissez-les – utilisez des colliers ou des gaines.

### Connexion à l'alimentation :

Dirigez les câbles vers l'emplacement de l'alimentation.

Raccordez chaque câble à l'entrée correspondante. Vérifiez que les connexions sont solides et protégées dans un boîtier de dérivation.

Le schéma fourni vous aidera à connecter correctement les lettres au réseau.

## 4. Connexion de l'alimentation au réseau

### Connexion :

Branchez l'alimentation sur une prise électrique ou une rallonge.

# Instructions de montage – Lettres montées sur rail



## 1. Planification et préparation

### Choisir l'emplacement de montage :

Assurez-vous que le mur est stable et adapté à l'installation. Marquez l'emplacement prévu du lettrage.

### Déterminer l'emplacement de l'alimentation :

Pour les lettrages montés sur rails 25×25 mm, les câbles sont dissimulés à l'intérieur du rail. L'alimentation est fournie séparément.

Choisissez un emplacement pratique – à l'intérieur du bâtiment ou près des lettres.

**Remarque :** En l'absence de prise électrique :

- Installez une prise sur la façade – électricien recommandé.
- Percez à travers la façade et faites passer les câbles à l'intérieur, puis raccordez-les à l'alimentation et au réseau – électricien recommandé.

## 2. Montage des lettres

### Marquage des emplacements :

Utilisez un mètre et un niveau pour marquer les points de fixation de la structure.

### Perçage et fixation :

Selon le type de mur, utilisez les chevilles et vis appropriées. Aucun élément de fixation n'est fourni.

### Installation du rail :

Montez la structure à l'endroit prévu.

Vérifiez que le rail est bien droit et solidement fixé.

## 3. Raccordement des câbles à l'alimentation

### Préparation des câbles :

Chaque lettre dispose d'un câble relié aux autres. Tous les câbles sont cachés dans le rail. Assurez-vous qu'ils sont intacts et bien protégés.

### Connexion à l'alimentation :

Dirigez les câbles vers l'alimentation.

Connectez-les aux entrées correspondantes. Vérifiez que les connexions sont solides et sécurisées.

## 4. Connexion de l'alimentation au réseau

### Connexion :

Branchez l'alimentation sur une prise ou une rallonge.

## Instructions de montage – Lettres montées sur caisson en Dibond



### 1. Planification et préparation

#### Choisir l'emplacement de montage :

Assurez-vous que le mur est stable et marquez l'endroit où sera fixé le lettrage.

#### Déterminer l'emplacement de l'alimentation :

Dans ce cas, les câbles et l'alimentation sont intégrés dans le caisson.

**Remarque :** En l'absence de prise :

- Installez une prise sur la façade – électricien recommandé.
- Percez la façade, faites sortir le câble d'alimentation vers l'extérieur et raccordez le tout au réseau – électricien recommandé.

### 2. Montage des lettres

#### Marquage des emplacements :

Utilisez un mètre et un niveau pour marquer les points de fixation de la structure.

#### Perçage et fixation :

Utilisez les chevilles et vis adaptées au type de mur. Aucun élément de fixation n'est fourni.

#### Installation de la structure :

Installez la structure à l'endroit marqué. Retirez d'abord la façade du caisson, vissez le cadre directement au mur, puis fixez de nouveau le caisson sur le cadre.

Assurez-vous que le cadre est droit et solidement monté.

### 3. Raccordement des câbles à l'alimentation

#### Préparation des câbles :

Un câble unique sort de la structure pour être raccordé à l'alimentation. Vérifiez son état et son isolation.

#### Connexion à l'alimentation :

Connectez le câble à l'alimentation.

### 4. Connexion de l'alimentation au réseau

#### Connexion :

Branchez l'alimentation sur une prise électrique ou une rallonge.

# Instructions de montage - Lettres fixées au mur avec entretoises



## 1. Planification et préparation

### Choisir l'emplacement de montage :

Assurez-vous que le mur est stable. Marquez les emplacements de chaque lettre à l'aide du gabarit fourni.

### Déterminer l'emplacement de l'alimentation :

Chaque lettre est munie de son propre câble à relier à une alimentation commune. Choisissez un emplacement pratique (à l'intérieur ou près du mur).

**Remarque :** En l'absence de prise :

- Installez une prise sur la façade – électricien recommandé.
- Utilisez une multiprise pour dissimuler les câbles – électricien recommandé.
- Percez la façade pour faire passer les câbles vers l'intérieur, puis raccordez-les à l'alimentation et au réseau – électricien recommandé.

## 2. Montage des lettres

### Marquage des emplacements :

Utilisez un mètre et un niveau pour marquer précisément les points de montage. Utilisez le gabarit fourni.

### Perçage et fixation :

Utilisez les chevilles et vis adaptées au type de mur. Aucun accessoire de fixation n'est inclus.

### Montage des lettres :

Le kit comprend des entretoises : une partie est déjà collée aux lettres, l'autre (la douille) est fournie séparément. Vissez les douilles aux emplacements marqués.

Fixez doucement les lettres sur les douilles.

Assurez-vous qu'elles sont bien droites et fixées.

## 3. Raccordement des câbles à l'alimentation

### Préparation des câbles :

Chaque lettre dispose de son propre câble. Vérifiez qu'ils sont intacts et isolés. Toutes les connexions doivent être soudées.

Raccourcissez les câbles si besoin et fixez-les à l'aide de colliers ou de gaines.

### Connexion à l'alimentation :

Dirigez les câbles vers l'alimentation.

Connectez-les aux entrées correspondantes. Protégez les connexions dans un boîtier de dérivation.

Assurez-vous que l'alimentation est suffisamment puissante et protégée. Le schéma fourni vous guidera.

## 4. Connexion de l'alimentation au réseau

### Connexion :

Branchez l'alimentation à la prise électrique ou à une rallonge.