

Montageanleitung – Buchstaben direkt an der Wand befestigt



1. Planung und Vorbereitung

Auswahl des Montageortes:

Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der die Buchstaben montiert werden sollen, stabil und für diese Art der Installation geeignet ist. Markieren Sie die Positionen jeder einzelnen Buchstabe mit der beiliegenden Montageschablone.

Bestimmung des Standorts für das Netzteil:

Da jeder Buchstabe über ein eigenes Kabel verfügt, das an ein gemeinsames Netzteil angeschlossen wird, wählen Sie einen geeigneten Ort für das Netzteil – entweder im Gebäudeinneren oder an der Wand in der Nähe der Buchstaben (max. Entfernung: 2 m).

Hinweis: Wenn an der Wand kein Stromanschluss vorhanden ist, können Sie:

- Eine zusätzliche Steckdose mit Stromausgang an der Fassade installieren – wir empfehlen die Beauftragung eines Elektrikers.
- Eine Stromleiste verwenden, in der die einzelnen Kabel der Buchstaben ästhetisch verborgen sind – wir empfehlen die Beauftragung eines Elektrikers.
- Durch die Fassade bohren und die Kabel der Buchstaben ins Gebäudeinnere führen, dort an das Netzteil und anschließend an das Stromnetz anschließen – wir empfehlen die Beauftragung eines Elektrikers.

2. Montage der Buchstaben

Markierung der Positionen:

Verwenden Sie ein Maßband und eine Wasserwaage, um die Montagepunkte für jeden Buchstaben genau zu markieren. Nutzen Sie die beiliegende Montageschablone.

Bohren und Befestigen:

Abhängig vom Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton) verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage der Buchstaben:

Lösen Sie vorsichtig mit einem Schraubendreher die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckungen der Buchstaben.

Montieren Sie die Rückseiten der Buchstaben an den markierten Stellen. Danach setzen Sie die Abdeckungen wieder auf und fixieren diese mit den Schrauben.

Vergewissern Sie sich, dass jeder Buchstabe gerade hängt und fest befestigt ist.

3. Anschluss der Kabel an das Netzteil

Kabelvorbereitung:

Jeder Buchstabe verfügt über ein separates Kabel. Überprüfen Sie, ob die Kabel unbeschädigt und gut isoliert sind. Alle Kabelverbindungen sollten verlötet werden.

Wenn die Kabel zu lang sind, kürzen Sie den Überschuss – verwenden Sie Kabelbinder oder Stromleisten.

Anschluss an das Netzteil:

Führen Sie die Kabel zur Position des Netzteils.

Schließen Sie jedes Kabel an den entsprechenden Eingang des Netzteils an. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und in einer Abzweigdose geschützt werden.

Ein beiliegender Anschlussplan hilft Ihnen beim korrekten Anschluss an das Stromnetz.

4. Anschluss des Netzteils an das Stromnetz

Anschluss:

Schließen Sie das Netzteil an die ausgewählte Steckdose oder Verlängerung an.

Montageanleitung – Buchstaben auf Schiene montiert



1. Planung und Vorbereitung

Auswahl des Montageortes:

Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil ist und für diese Art der Installation geeignet ist. Markieren Sie die Position, an der der Schriftzug angebracht werden soll.

Bestimmung des Standorts für das Netzteil:

Bei Schriftzügen auf 25×25 mm-Schienen sind die Kabel innerhalb der Schiene verborgen, das Netzteil wird separat mitgeliefert. Wählen Sie eine geeignete Position für das Netzteil – entweder im Gebäudeinneren oder in der Nähe des Schriftzugs.

Hinweis: Wenn an der Wand kein Stromanschluss vorhanden ist, können Sie:

- Eine zusätzliche Steckdose mit Ausgang an der Fassade installieren – Elektriker empfohlen.
- Durch die Fassade bohren, die Kabel ins Innere führen und dort an das Netzteil und das Stromnetz anschließen – Elektriker empfohlen.

2. Montage der Buchstaben

Markierung der Positionen:

Verwenden Sie Maßband und Wasserwaage, um die Montagepunkte der Unterkonstruktion genau zu markieren.

Bohren und Befestigen:

Je nach Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton) geeignete Dübel und Schrauben verwenden. Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage des Schriftzugs:

Installieren Sie die Konstruktion an der markierten Stelle.

Stellen Sie sicher, dass die Schiene gerade ausgerichtet und fest befestigt ist.

3. Anschluss der Kabel an das Netzteil

Kabelvorbereitung:

Jeder Buchstabe hat ein separates Kabel, das mit den anderen verbunden ist. Alle Kabel sind in der Schiene verborgen. Überprüfen Sie die Kabel auf Unversehrtheit und ausreichende Isolierung.

Anschluss an das Netzteil:

Führen Sie die Kabel zur Position des Netzteils.

Schließen Sie die Kabel an die jeweiligen Eingänge des Netzteils an. Achten Sie auf sichere Verbindungen, die vor versehentlichem Lösen geschützt sind.

4. Anschluss des Netzteils an das Stromnetz

Anschluss:

Schließen Sie das Netzteil an die ausgewählte Steckdose oder Verlängerung an.

Montageanleitung – Buchstaben auf Dibond-Kasten montiert



1. Planung und Vorbereitung

Auswahl des Montageortes:

Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil und für die Montage geeignet ist. Markieren Sie die Stelle, an der der Schriftzug montiert werden soll.

Bestimmung des Standorts für das Netzteil:

Bei dieser Lösung befinden sich sowohl die Kabel als auch das Netzteil innerhalb des Kastens.

Hinweis: Wenn kein Stromanschluss an der Wand vorhanden ist:

- Installieren Sie eine zusätzliche Steckdose an der Fassade – Elektriker empfohlen.
- Bohren Sie durch die Fassade, führen Sie das Stromkabel nach außen und schließen Sie das gesamte System an das Stromnetz an – Elektriker empfohlen.

2. Montage der Buchstaben

Markierung der Positionen:

Verwenden Sie Maßband und Wasserwaage, um die Positionen der Unterkonstruktion zu markieren.

Bohren und Befestigen:

Je nach Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton) geeignete Dübel und Schrauben verwenden. Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage der Konstruktion:

Installieren Sie die Konstruktion an der vorgesehenen Stelle. Entfernen Sie zunächst die Abdeckung, verschrauben Sie den Rahmen direkt mit der Wand, und befestigen Sie dann den Kasten wieder am Rahmen. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen gerade hängt und stabil befestigt ist.

3. Anschluss der Kabel an das Netzteil

Kabelvorbereitung:

Ein einzelnes Kabel wird aus der Konstruktion geführt, um es mit dem Stromnetz zu verbinden. Überprüfen Sie den Zustand und die Isolierung.

Anschluss an das Netzteil:

Schließen Sie das Kabel an das Netzteil an.

4. Anschluss des Netzteils an das Stromnetz

Anschluss:

Stecken Sie das Netzteil in die gewünschte Steckdose oder in eine Verlängerung.

Montageanleitung – Buchstaben direkt an der Wand mit Abstandshaltern



1. Planung und Vorbereitung

Auswahl des Montageortes:

Stellen Sie sicher, dass die Wand stabil ist und für diese Art der Installation geeignet. Markieren Sie die Positionen für jeden Buchstaben mithilfe der beigefügten Montageschablone.

Bestimmung des Standorts für das Netzteil:

Da jeder Buchstabe ein eigenes Kabel besitzt, das an ein gemeinsames Netzteil angeschlossen wird, wählen Sie einen geeigneten Standort – entweder im Innenraum oder nahe der Wand.

Hinweis: Wenn kein Stromanschluss vorhanden ist:

- Installieren Sie eine zusätzliche Steckdose an der Fassade – Elektriker empfohlen.
- Verwenden Sie eine Stromleiste, in der die Kabel ästhetisch verborgen sind – Elektriker empfohlen.
- Bohren Sie durch die Fassade, führen Sie die Kabel nach innen und schließen Sie sie dort an das Netzteil und das Stromnetz an – Elektriker empfohlen.

2. Montage der Buchstaben

Markierung der Positionen:

Verwenden Sie Maßband und Wasserwaage zur genauen Markierung der Montagepunkte. Nutzen Sie die Montageschablone.

Bohren und Befestigen:

Je nach Wandmaterial geeignete Dübel und Schrauben verwenden. Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage der Buchstaben:

Im Set sind Abstandshalter enthalten – ein Teil ist bereits an den Buchstaben angebracht, der andere Teil („Hülse“) liegt separat bei. Schrauben Sie die Hülse an die markierten Stellen.

Montieren Sie die Rückseite der Buchstaben vorsichtig in die Hülse.

Vergewissern Sie sich, dass die Buchstaben gerade und sicher befestigt sind.

3. Anschluss der Kabel an das Netzteil

Kabelvorbereitung:

Jeder Buchstabe verfügt über ein eigenes Kabel. Überprüfen Sie, ob die Kabel unbeschädigt und isoliert sind. Alle Kabelverbindungen sollten verlötet werden.

Zu lange Kabel können gekürzt und mit Kabelbindern oder Stromleisten fixiert werden.

Anschluss an das Netzteil:

Führen Sie die Kabel zur Position des Netzteils.

Schließen Sie jedes Kabel an den entsprechenden Anschluss des Netzteils an. Schützen Sie die Verbindungen in einer Verteilerdose. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil über ausreichende Leistung und Schutz verfügt. Der beigefügte Anschlussplan hilft Ihnen bei der korrekten Verkabelung.

4. Anschluss des Netzteils an das Stromnetz

Anschluss:

Schließen Sie das Netzteil an die gewünschte Steckdose oder eine Verlängerung an.